

RayaPack-Lite

رایپک · bamelco.co/antenna-rayapack-lite



• اجزای پکیج: RayaBox-5-Lite (رادیو) + آنتن فاز (۲5dBi تا ۳4dBi). • ظرفیت و سرعت: پهنای باند تا ۳۰0Mbps، پورت اترنت گیگابیتی (۱0/1۰0/1۰۰۰). • توان رادیو: CPU ۶۰0MHz، ۲9dBm، ۶4MB RAM • اتصال: Direct Mount با مبدل رایا اسلاید (Raya Slide-On) برای حذف Pigtail....

قیمت استعلام تلفنی

مشخصات فنی

Parabolic Solid Dish Antenna	Antenna Type
Vertical and Horizontal	Polarization
Internal Raya Slide ON	Connection type
Variable Depending on Selected Antenna	Antenna Dimension
net: ۰.۹ kg	Weight
GHz ۴.9-6.۱	Frequency Range
From ۲6dBi to ۳۷.۵ dBi in ۵.۵ Ghz	Antenna Max Gain
Variable	Front to Back Ratio
Aluminium Alloy	Materials
4۰°C to +۸۰°C-	Operating Temperature
RayaPack-5-Lite	Product Model
(Typ) ۱.۴:۱ ≥	S.W.R in Bandwidth
۱۶۰*۱۸۵*۱۸۵	Single Unit Dimension (mm)
Outdoor Wireless Radio	Radio Type
Minz ۶۰۰	Cpu Frequency

۳1dbm	Radio Gain in 5Ghz
MB ۶۴	Ram
MB ۱۲۸	Storage size
۱0/1۰0/1۰۰۰	Ethernet Port Speed
Mbps ۳۰۰	5Ghz Bandwidth
RouterOS	Operating System
RB9۲2UAGS-5HPacD	Board Model
۱7W	Power Consumption
8-30V	Power Input
dBi ۳۶ / ۳۴ / ۳۲ / ۳۰ / ۲۷ / ۲۵	Antenna Gain
Variable Depending on Selected Antenna	Antenna Weight
Variable	H/E Plane Beamwidth

اعداد این برگه از پایگاه دادهٔ فروشگاه باملو در تاریخ صدور استخراج شده‌اند. قیمت با نوسان قیمت روز فولاد تغییر می‌کند؛ پیش از سفارش استعلام بگیرید.